Entwicklung eines rauscharmen Lagemesssystems für sensorlose magnetisch gelagerte Antriebe mit Fluss- Bypass-Kompensation für hohe Sättigungstoleranz

M.Sc. André Schleicher

Technische Universität Chemnitz

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe

Sog. „sensorloser“ Antrieb:

- keine Lagesensoren nötig, Rotorlageermittlung erfolgt über Messung elektrischer und magnetischer Größen des Motors
- Fertigungsaufwand und Kosten ggf. reduziert
- einfacher und robuster Aufbau des Motors
- im Gegensatz zu anderen phys. Messprinzipien Unempfindlichkeit gegenüber elektrischen Feldern, Verschmutzungen, Feuchtigkeit, Licht, etc.
- Lagemessung erfolgt direkt von Stator zu Rotor - keine Messspuren, kein temperaturabhängiger Versatz zwischen Sensor und Blechpaket

Anforderungen an sensorloses Lagemesssystem:

- Grenzfrequenz $f_G > 10\text{kHz}$ (für Magnetlagerungen und lagerlose Motoren)
- hoher Signal-Rauschabstand
- funktionsfähig bis hin zu möglichst hohem mag. Fluss (Sättigung), für hohe magnetische Ausnutzung des Motors

1. Magnetischer Fluss: $\Phi = \Phi(\delta(t), I(t), t)$

gesucht: (magnetische)
 Luftspalllänge

Wicklungsstrom

2. Indirekte Messung von δ über Messung von Φ :

a) über Flussdichte B -> Hallelemente

b) über U und I mittels Induktionsgesetz:

$$U = RI + \frac{d\Phi}{dt} = RI + L_d \dot{I} + \frac{\partial \Phi}{\partial \delta} \dot{\delta} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

diff. Induktivität $L_d = \frac{\partial \Phi}{\partial I}$
 (Anstieg Magnetisierungskurve)

Geometrie-
 änderung

expl. Zeitabhängigkeit
 (Wirbelströme, etc.)

1. „Direct Digital Inductance Estimation“ (DDIE) [1], [2]:

- Messung von Strom I (über Shunt oder Stromwandler) und ggf. Spannung der Hauptwicklung U , zeitlich hoch aufgelöst
- Schätzung der Größen R und L_d sowie ggf. Restterm $\frac{\partial \Phi}{\partial \delta} \dot{\delta} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}$ aus Zeitverlauf von I

$$U = RI + L_d \dot{I} + \frac{\partial \Phi}{\partial \delta} \dot{\delta} + \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

- Vorteile:
 - einfachster Messaufbau
- Nachteile:
 - großes Rauschen durch Schätzung von $\dot{I}$ sowie kleine Messspannung (Shunt bzw. Hallelement in Stromwandler)
 - bei Verwendung rauscharmer Stromwandler (z.B. Nullflusswandler) teuer
 - keine Kompensation des Sättigungseinflusses, nur geringer Fluss tolerierbar
 - Hauptfluss folgt Strom zeitverzögert
 - sehr hohe Rechenleistung nötig

2. Streuflussmessung [3]:

- Gesamtfluss Φ_G teilt sich lageabhängig auf in Hauptfluss Φ_H und Streufluss Φ_σ
- Messung von Wicklungsstrom und Streuflussdichte B_σ mittels Hallelement
- Vorteile:
 - einfacher, kostengünstiger Aufbau
 - einfache Signalauswertung
 - galvanische Trennung von Messsignal und Hauptwicklung
 - funktioniert auch ohne geschaltete Spannung
- Nachteile:
 - großes Rauschen durch Hall-Elemente
 - keine Kompensation des Sättigungseinflusses, moderater Fluss tolerierbar
 - Streufluss Φ_σ folgt Strom zeitverzögert

Neuartiges Fluss-Bypass-Verfahren:

- Erweiterung des Magnetkreises um kleinen Fluss-Bypass aus gleichem Material
- Messung von Strom I sowie der von Gesamtfluss Φ_G und Bypassfluss Φ_B induzierten Spannungen U_G und U_B
- digitale Berechnung des Nutzsignals $Q = \frac{U_B - U_G}{U_G} = \frac{N_B \dot{\Phi}_B - N_G \dot{\Phi}_G}{N_G \dot{\Phi}_G}$

- **Vorteile:**
 - Kompensation der Sättigung, da Fluss-Bypass und restlicher Magnetkreis aus gleichem Material
 - einfache Signalauswertung: Division zweier Rohsignale
 - galvanische Trennung von Messsignalen und Hauptwicklung
 - sehr geringes Rauschen erreichbar aufgrund hoher Signalspannung
- **Nachteile:**
 - Fluss-Bypass erhöht Streuinduktivität bzw. Blindleistungsbedarf des Motors
 - regelmäßige Wicklungsspannungspulse mit Mindestlänge (hier: ca. $2\mu\text{s}$) für Messung nötig

Schema Versuchsaufbau

Fotos Versuchsaufbau

Rückschluss "Rotor"
(I-84, M530)

Fluss-Bypass (I-84, M530)
Hauptwicklung

"Stator" (U-48, M530)

Hilfswicklung ($\dot{\Phi}_G$)

Lasertriangulations-
sensor (Auflösung $1\mu\text{m}$)

Linearführung mit
Gewindespindel

Stromwandler

Instrumenten-Verstärker & SAR-AD-Wandler

Ethernet für Datenübertragung

Leistungsbrücke

Mikroprozessor

Abtastrate und Grenzfrequenz

Oszillogramm Messsignale (Verstärkerausgänge, vor ADC-Tiefpässen):

- Abtastung immer kurz nach Umschalten der Hauptwicklungsspannung möglich
 -> hier: 1 Abtastung pro PWM-Periode: $f_A = f_S = 50\text{kHz}$
- Messgrenzfrequenz f_G durch Grenzfrequenz der OPV-ADC-Anordnung sowie der Wicklungen bestimmt
 -> wegen transienter Messung gilt $f_G \gg f_S$, hier: $f_G \gg 50\text{kHz}$

Wichtige Rauschquellen

- Widerstandsrauschen:
 - im relevanten Frequenzintervall weiß, Rauschdichte [4]: $u_N = \sqrt{4kTR} \approx \frac{4\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \frac{\sqrt{R}}{\sqrt{\text{k}\Omega}}$ bei Raumtemperatur
- Halbleitterauschen:
 - für OPVs derzeit möglich $u_N \lesssim \frac{1\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ (für $f > 10\text{kHz}$) [5], [6]
 - für Vergleichsrechnungen: Low-Noise Hall-Elemente mit integriertem Chopper-Differenzverstärker: $SNR_{Hall} \lesssim 70\text{dB}$ (bezogen auf Aussteuerbereich) [7]

Allgemeines zum Signal

- Änderung Signalstärke verbunden mit Änderung Parameter Leistungsteil (Blindleistung Motor, Verlustleistung Leistungshalbleiter, etc.)
- daher rel. enge Grenzen für Signalstärke
- **hauptsächlich Signalquellimpedanz anpassbar** (z.B. über Windungszahlen)

- für Methoden nach Stand der Technik waren keine Angaben zum SNR auffindbar, daher optimistische Vergleichsrechnungen:

1. DDIE mit Shunt:

- Annahmen: Nennstrom $I = 20\text{A}$, Shunt: $R = 50\text{m}\Omega$ ($P_V = 20\text{W}$!)
-> Widerstandsrauschen vernachlässigbar
- Annahme: Stromänderung innerhalb einer PWM-Periode: $\Delta I = 0,2\text{A}_{\text{PP}}$
- Aussteuerbereich: $U_{AB} = R\Delta I = 10\text{mV}$
- Verstärkung mit OPV nötig, benötigte Bandbreite: Vielfaches der Schaltfrequenz $f_S = 50\text{kHz}$, Annahme: $f_B = 500\text{kHz}$
- Eingangs-Rauschspannung OPV: $U_N \approx \frac{1\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \sqrt{f_B} = 0,71\mu\text{V}_{\text{RMS}}$
- Rauschabstand: $SNR < 20 \log \frac{U_{AB}}{U_N} \approx 83\text{dB}$

2. Streuflussmessung oder DDIE mit closed-loop-Stromwandler:

- Signale der Hallelemente enthalten Nutzsignal und deren Bandbreite kann nicht weiter reduziert werden, daher: $SNR < SNR_{\text{Hall}} \approx 70\text{dB}$

Hauptproblem von Shunts und Hallelementen:

- Fehlanpassung der Signalquellimpedanz an Verstärker:
sehr kleine Spannung -> Spannungsrauschen Halbleiter dominiert

Fluss-Bypass-Verfahren:

- transformatorische Signalübertragung, hohe Signalleistung und Signalspannung, über Windungszahlen einstellbar
-> gute Anpassung der Signalquelle
- höhere Windungszahl -> höherer SNR, jedoch höhere Zeitkonstante L/R -> mögliche Abtastrate geringer
- Differenz-Wicklungsanordnung und volldifferenzielle Auswertung mit je zwei Instrumentenverstärkern für hohe Störunterdrückung
- keine numerische Schätzung der Zeitableitung nötig
-> Flussdifferenzierung über Induktionsgesetz

Abschätzung maximaler Rauschabstand Fluss-Bypass-Verfahren:

- Wesentliche Rauschquelle: OPV
 - äquiv. Eingangsrauschen: $e_n = \frac{1\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$, Ausgangsrauschen: $o_n = \frac{45\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$ [8]
 - transiente Signalmessung -> hohe Signalbandbreite
-> hohe Rauschbandbreite: $f_B = 1,67\text{MHz}$
 - Verstärkungen: $V_G = 3, V_D = 6$ -> Ausgangsrauschen dominiert
 - differenzielle Auswertung
-> Amplitude $\times 2$, Rauschen $\times \sqrt{2}$, da unkorreliert:
$$U_{N,G} \approx U_{N,D} \approx \sqrt{2} o_n \sqrt{f_B} \approx 80\mu\text{V}_{\text{RMS}}$$
- Rohsignale:
 - Aussteuerbereich $U_{AB} = 8,192\text{V}$
- Signal-Rauschabstand Rohsignale:
 - $SNR = 20 \log \frac{U_{AB}}{U_N} \lesssim 100\text{dB}$

Signal-Rauschabstand

Messung ($\delta = 1,5\text{mm}$, $T = 1\text{s}$, alle Aussteuerbereiche $[-1, 1]$):

- Rauschabstand Nutzsignal: $SNR_Q = 93, 1\text{dB}$**

Fazit Signal-Rauschabstand

- Fluss-Bypass-Verfahren erreicht **hohen SNR trotz hoher Bandbreite**, höher als geschätzte Werte für andere Verfahren
- SNR von Nutzsignal Q liegt typischerweise zwischen SNR der beiden Rohsignale U_G und U_D
- gemessene Werte für SNR der Rohsignale ca. 4dB bzw. 9dB geringer als berechnete/simulierte Werte
- mögliche Ursachen: Gleichrichtung der Spannungsversorgung oder Netzeinkopplungen über Felder (FFT: deutliche Spitzen bei 100Hz und Vielfachen)
- SNR von $U_D = U_B - U_G$ höher von U_G , möglicherweise wegen Subtraktion beider Wicklungsspg. (Gleichtaktunterdrückung)

Sättigungseinfluss

Quasistatische Messempfindlichkeit (Invertierbarkeit von $\dot{\Phi}(\delta, \cdot, \cdot)$):

$$\varepsilon := \frac{\partial U}{\partial \delta} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \delta \partial I} \dot{I} = \frac{\partial L_d}{\partial \delta} \dot{I}$$

- quasistatische Messempfindlichkeit darf niemals null werden
- Sättigung kann jedoch dazu führen

-> Beispiel:

Sei $\Phi(I, \delta) = C \arctan\left(\frac{I}{k\delta}\right)$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \delta \partial I} = Ck \frac{I^2 - k^2 \delta^2}{(I^2 + k^2 \delta^2)^2}$$

$$= 0 \text{ für } I = \pm k\delta$$

-> kritischer Punkt

Simulation:

- Schar statischer 2D-FEM-Berechnungen von Φ_B und Φ_G für äquidistant ansteigende Durchflutungen Θ sowie für verschiedene Luftspatlängen δ
- Approximation des Verlaufs von Nutzsignal Q über Differenzenquotienten:

$$Q(\Theta) = \frac{\frac{N_B}{N_G} \frac{d}{dt} \Phi_B - \frac{d}{dt} \Phi_G}{\frac{d}{dt} \Phi_G} \approx \frac{\frac{N_B}{N_G} \Delta \Phi_B - \Delta \Phi_G}{\Delta \Phi_G}$$

- zusätzlich: Vergleichsrechnung ohne Fluss-Bypass-Kompensation:

$$L_d(\Theta_n) \approx N_G^3 \frac{\Delta \Phi_G}{\Delta \Theta} \text{ (nur mit diff. Induktivität - wie bei DDIE)}$$

Sättigungseinfluss

Simulationsergebnisse:

Nutzsignal mit Kompensation (Q)

Nutzsignal ohne Kompensation (L_d)

- für Vergleichbarkeit: Skalierung und Verschiebung beider Nutzsignal-Kurvenscharen so, dass 400A-Kurven jeweils im Intervall $[-1, 1]$ (vertikale Achse)

Messergebnisse:

Nutzsignal mit Kompensation (Q)

Nutzsignal ohne Kompensation (L_d)

- bei höheren Stromstärken: Erwärmung führte zu Änderung Wicklungswiderstand
-> Drift des Stroms (nur manuelle Nachregelung) -> Messwertschwankungen

Sättigungseinfluss

FEM-Feldbilder bei $\delta = 0,5\text{mm}$:

kritischer Punkt *mit* Kompensation:

$$\Theta = 980\text{A} \rightarrow \Phi_G = 22,58\text{mVs}$$

kritischer Punkt *ohne* Kompensation:

$$\Theta = 630\text{A} \rightarrow \Phi_G = 15,56\text{mVs}$$

- **mit Fluss-Bypass-Kompensation deutlich mehr Sättigung tolerierbar als ohne:**
 - **Durchflutung ca. +55% (Messung)**
 - **Fluss ca. +45% (FEM)**
 - **Kraft ca. +110% (FEM)**
- gute Korrigierbarkeit der Kurvenschar mit Kenntnis des (langsam veränderlichen) Stroms
- Kurvenformen von Messung und Simulation stimmen näherungsweise überein
- jedoch in Messung scheinbar frühere Sättigung als in Simulation, mögliche Ursachen:
 - Wirbelströme -> Frequenz der Spannung in Messung: 50kHz Rechteck, FEM: Materialkennlinie aus Datenblatt für 50Hz Sinus
 - FEM: 2D
 - Materialbearbeitungseinflüsse & Anisotropie

Ergebnisse Fluss-Bypass-Verfahren:

- Abtastrate $\geq$ Schaltfrequenz, hier: $f_A = 50\text{kHz}$
- Grenzfrequenz $>$ Schaltfreq., hier: $f_G > 50\text{kHz}$ (theoretisch)
- Signal-Rauschabstand hoch, hier: $SNR = 93,1\text{dB}$ (typisch)
- Kompensation Sättigungseinfluss über Fluss-Bypass möglich, da Sättigung innere Materialeigenschaft
-> ca. 55% mehr Durchflutung zulässig
- Wirbelströme:
 - äußern sich wie scheinbar erhöhte Sättigung
 - können nur teilweise kompensiert werden, da keine innere Materialeigenschaft, sondern auch geometrieabhängig

Fazit: Gute Eignung für Magnetlagerungen und lagerlose Motoren

- Weitere Untersuchungsmöglichkeiten:
 - Einfluss Wirbelströme
 - Einfluss Hysterese
 - Optimierung Bypass-Geometrie, z.B. nicht rechteckiger Querschnittverlauf
 - Differenzialanordnung zweier gegenüberliegender Messsysteme
 - Vergleich Differenz-Wicklungen mit simplen Einzelwicklungen
 - Erweiterung zu sensorlosem Magnetlager + Inbetriebnahme
- Erhöhung SNR:
 - Beseitigung Störungen durch Netzteil/Netzeinkopplung
 - Rauschreduktion Differenzverstärker (hochohmige interne Widerstände dominieren aktuell die Rauschdichte)
- Einsatz von Analog-Schaltern:
 - Multiplexen mehrerer Kanäle (-> wirtschaftliche Lösung für Motor?)
 - Chopperstabilisierung?

- [1] T. Glück, W. Kemmetmüller, C. Tump, und A. Kugi, "A novel robust position estimator for self-sensing magnetic levitation systems based on least squares identification", Control Engineering Practice, vol. 19, no. 2, pp. 146–157, 2011.
- [2] M. Richter, Hendrik Schaede, L. Quurck und S. Rinderknecht, "Untersuchung und Erhöhung der Praxistauglichkeit sensorloser Magnetlager nach dem „Direct Digital Inductance Estimation“- Konzept", Tagungsband 9. Workshop Magnetlagertechnik Zittau-Chemnitz, pp. 59–65, 2.–3.Sept. 2013.
- [3] J. Rudolph, R. Werner: "Theoretical basics and closed loop control design of stray-flux-based measurement systems for magnetic bearings", The 15th International Symposium on Magnetic Bearings, Kitakyushu, Japan, 2016.
- [4] D. Abbott, B. R. Davis, N. J. Phillips und K. Eshraghian, „Simple Derivation of the Thermal Noise Formula Using Window-Limited Fourier Transforms and Other Conundrums", IEEE Transactions on Education, vol. 39, no. 1, 1996.
- [5] Analog Devices, Datenblatt LT1028, www.analog.com, Stand April 2018.
- [6] Texas Instruments, Datenblatt OPA2211-EP, www.ti.com, Stand April 2018.
- [7] Allegro MicroSystems, Datenblatt A1367, www.allegromicro.com, Stand April 2018.
- [8] Analog Devices, Datenblatt AD8429, www.analog.com, Stand April 2018.

Danksagung

Diese Arbeit entstand als Voruntersuchung für ein mögliches Fortsetzungsprojekt des aktuellen Projektes zum Thema „lagerloser reluktanter Rotations-Linear-Motor“.

Dank geht an die

für die Förderung des aktuellen Projektes im Rahmen einer Sachbeihilfe (GZ: WE 4347/4-1).